



MGL-LICHT GmbH  
Lagesche Straße 72  
32657 Lemgo  
Germany  
Tel. +49 (0)5261/934758-0  
[www.mgl-licht.de](http://www.mgl-licht.de) <<http://www.mgl-licht.de>>  
[info@mgl-licht.de](mailto:info@mgl-licht.de) <<mailto:info@mgl-licht.de>>

DLR200ALLIGHT HEAD  
Product codes 1145, 1146, 1147, 1148

Installation to be executed by qualified and educated installers only  
For indoor use only.  
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.  
The light source of this luminaire is not replaceable;  
when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced

 →  Replace every broken glass






FIG-1



Note luminaire:Side of the box(inside):  
LxWxH=565mm x 320mm x 106mm  
The indicated minimum recessed depth needs to be respected for avoiding heating problems of the downlight and driver.

FIG-2




FIG-3







FIG-4



Luminaires not suitable for covering  
with thermally insulating material



Overview MGL LICHT driver range



DL175/DL200 12W/350mA

Pr. Code	Product description	Dimensions
MGL0033	Switchable driver 230V50/60HZ 16W 350mA incl. wiring and connector	129,5x42x30mm
MGL0046	Push DIM 1-10Vdriver 230V50/60HZ 15W 350mA incl. wiring and connector	103x67x21mm
MGL0035	DALI DIM driver 230V50/60HZ 15W 350mA incl. wiring and connector	103x67x21mm



DL175/DL200 18W/500mA

Pr. Code	Product description	Dimensions
MGL0045	Switchable driver 230V50/60HZ22W 500mA incl. wiring and connector	129,5x42x30mm
MGL0047	Push DIM 1-10Vdriver 230V50/60HZ24W 500mA incl. wiring and connector	103x67x21mm
MGL0042	DALI DIM driver 230V50/60HZ24W 500mA incl. wiring and connector	103x67x21mm



Please follow regarding Connection of mains and bus signal the indicated information on top of the driver itself!  
In general has 1 DL175/DL200lighthead to be connected with 1 of the here listed drivers.  
The DIP switches are fixed in their position by glue inside the factoryand may not be changed on side.

Overview MGL LICHT driver range  
Only the here listed drivers out of the MGL LICHT portfolio are permitted to be used in combination with the light heads DL175/DL200.  
By combining DL 175/DL200lightheads with driver from other suppliers or in case of cutting the connector, any warranty and especially the 5MGL LICHT 5years warranty is no longer valid!

Installation nur durch qualifizierte Fachkräfte des Elektrohandwerks  
oder entsprechend ausgebildetes Personal

Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Falls die Isolierung der Zuleitungen bei  
Installations- oder Wartungsarbeiten verletzt  
werden sollte, ist die Leuchte zu ersetzen um  
eine Gefährdung auszuschließen.

 →  Ersetze jede gebrochene Scheibe






FIG-1



Zur Beachtung: Benötigtes Deckeinbauvolumen und  
minimale Abstände: LxWxH=565mm x 320mm x 106mm  
Die angegebene minimale Deckeneinbautiefe muss  
dringend zur Vermeidung von Temperaturproblemen  
bei Downlight und Netzgerät eingehalten werden.

FIG-2




FIG-3







FIG-4



Das rückwärtige Abdecken des Leuchten Gehäuses  
durch Isolationsmaterial ist nicht gestattet, eine  
Wärmeableitung/Konvektion ist bauseits zu gewährleisten.



# Übersicht MGL LICHT Netzgeräte



## DL175/DL200 12W/350mA

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Maße
MGL0033	Netzgerät schaltbar 230V50/60HZ16W 350mA inkl. Leitung u. Steckverbinder	129,5x42x30mm
MGL0046	Netzgerät Push DIM 1-10V230V50/60HZ15W 350mA inkl. Leitung u. Steckverbinder	103x67x21mm
MGL0035	Netzgerät DALI DIM 230V50/60HZ15W 350mA inkl. Leitung u. Steckverbinder	103x67x21mm



## DL175/DL200 18W/500mA

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Maße
MGL0045	Netzgerät schaltbar 230V50/60HZ22W 500mA inkl. Leitung u. Steckverbinder	129,5x42x30mm
MGL0047	Netzgerät Push DIM 1-10V230V50/60HZ24W 500mA inkl. Leitung u. Steckverbinder	103x67x21mm
MGL0042	Netzgerät DALI DIM 230V50/60HZ24W 500mA inkl. Leitung u. Steckverbinder	103x67x21mm

Verwenden Sie ausschließlich die hier aufgeführten Netzgeräte aus dem DL175 /DL200Portfolio.  
Bei Kombination der DL 175/DL200Lichtköpfe mit anderen Netzgeräten, sowie dem Abschneiden der Steckverbinder erlischt jegliche Gewährleistung und die MGL LICHT 5 Jahresgarantie

Bitte beachten Sie bei der Kontaktierung der Spannungsversorgung sowie der Busleitungen die entsprechenden Hinweise auf den Netzgeräteselbst!  
Es ist grundsätzlich ein DL175/DL200 mit einem der hier aufgeführten MGL LICHT Netzgeräten zu verbinden. Die werkseitig in Ihrer Position festgeklebten DIP Schalter dürfen nicht bauseits geändert werden.